

## MODE EMPLOI OPENSTAGE

### Téléphonie - Téléphone



1. Réglage du volume de la sonnerie
2. Réglage du timbre de la sonnerie
3. Transférer un appel à un autre utilisateur
4. Enregistrement d'un numéro et utilisation du numéro enregistré
5. Renvoi des appels vers un autre appareil
6. Alternner une conversation avec 2 personnes
7. Conférence
8. Rappel en cas d'occupé
9. Rappel en cas de non-réponse
10. Consulter la boîte aux lettres
11. Enregistrer un numéro sur une touche
12. Supprimer un numéro enregistré sur une touche
13. Journal des appels
14. Désactiver/activer la sonnerie

#### 1. Réglage du volume de la sonnerie

- Ne pas décrocher le combiné
- Presser la touche **+** ou **-**
- Sélectionner **Volume Sonnerie ?** à l'aide des touches **▼** et **▲**
- Presser la touche **OK**
- Choisir le volume de la sonnerie avec les touches **+** et **-**
- Valider avec la touche **OK**

#### 2. Réglage du timbre de la sonnerie

- Ne pas décrocher le combiné
- Presser la touche **+** ou **-**
- Sélectionner **Timbre Sonnerie ?** à l'aide des touches **▼** et **▲**
- Presser la touche **OK**
- Choisir le timbre de la sonnerie avec les touches **+** et **-**
- Valider avec la touche **OK**






#### 3. Transférer un appel à un autre utilisateur

- En conversation avec un appelant, l'écran indique **Double Appel ?**
- Presser la touche **OK**
- L'indication **Numéroter :** apparait à l'écran
- Composer le numéro vers lequel l'appel doit être transféré, annoncer le transfert puis raccrocher
- Les 2 personnes sont alors en communication



#### 4. Enregistrement d'un numéro et utilisation du numéro enregistré

- Lors d'une communication, presser la touche **→→** pour enregistrer le numéro
- L'affichage indique **Mémorisé**
- Pour appeler le numéro enregistré, presser la touche **→→** et le numéro sera automatique recomposé





## 5. Renvoi des appels vers un autre appareil

- Presser la touche de service 
- Sélectionner **Menu Service**
- Presser la touche 
- Composer le numéro vers lequel les appels doivent être déviés
- Presser la touche 
- L'affichage indique le numéro vers lequel sont déviés les appels : la touche de déviation  est allumée
- Pour supprimer la déviation, presser simplement la touche 


## 6. Alternier une conversation avec 2 personnes

- En conversation avec un premier usager, il est possible d'avoir une conversation avec un deuxième usager
- Sélectionner **Double appel ?**
- Presser la touche 
- Composer le numéro du deuxième usager
- L'écran affiche les appels en cours, un symbole devant chacun des numéros indique si la liaison est active ou non
- Sélectionner **Va-et-Vient ?**
- Presser la touche  pour passer d'une communication à l'autre




## 7. Conférence

- Il est possible de faire une conférence entre plusieurs usagers
- Appeler le 1<sup>er</sup> usager
- Avec les touches  et , sélectionner **Activer Conférence ?**
- Appeler le 2<sup>ème</sup> usager
- Sélectionner **Conférence ?**
- Presser la touche  pour activer la conférence
- Les 3 usagers sont alors en conférence et l'affichage indique les numéros/noms des appareils en relation
- Pour avoir un 4<sup>ème</sup> usager, presser la touche 
- Sélectionner **Elargir conférence ?**
- Appeler le 4<sup>ème</sup> usager
- Sélectionner **Conférence ?** pour faire entrer le nouvel usager dans la conférence
- Procéder de la même manière pour un 5<sup>ème</sup> usager ou plus



## 8. Rappel en cas d'occupé

- L'appelé est occupé, l'écran affiche **Rappel ?**
- Valider le rappel avec la touche 
- Raccrocher, l'affichage indique **Rappellera**
- Dès que l'appelé a raccroché, le téléphone de l'appelant sonne pour indiquer que l'appareil de l'appelé est libre
- Décrocher le combiné, l'appel est automatique

## 9. Rappel en cas de non réponse




- L'appelé ne répond pas, sélectionner **Rappel ?**
- Valider le rappel avec la touche 
- Raccrocher
- Sur l'appareil de l'appelé la touche  s'allume, le symbole enveloppe avec le nombre d'appel est aussi affiché
- En pressant la touche  l'affichage indique le numéro/nom de l'appelant que l'on peut rappeler en sélectionnant **Sortie ?**

## 10. Consulter la boîte aux lettres



- La touche boîte aux lettres  est allumée
- Presser la touche  pour lire le message sur l'écran

<p>Soit :</p> <p>L'écran affiche un message qui indique le <b>nom de la personne</b> qui a appelé. Le rappel est possible, cf. point 9.</p>	<p>Soit :</p> <p>Pour les appareils possédant une boîte vocale, l'écran affiche <b>nouveau message vocal</b>.</p>
---	---

## 11. Enregistrer un numéro sur une touche

- 5 touches sur le côté droit de l'écran sont à disposition pour enregistrer des numéros d'appel
- Pour programmer une touche, presser la touche de service 
- Sélectionner **Menu Service**
- Presser la touche sur laquelle un numéro d'appel doit être enregistré
- Composer directement le numéro à enregistrer et valider avec la touche 
- Ensuite 3 choix sont disponibles :
  - o Sélectionner **Utiliser Numéro ?** si le numéro doit apparaître à côté de la touche (le préfixe NA pour appel nominatif apparait devant le numéro)
  - o Sélectionner **Utiliser Nom ?** pour voir apparaître le nom d'une personne interne de l'UniNE à côté de la touche
  - o Sélectionner **Personnaliser Inscription ?** pour mettre les lettres/chiffres de son choix à côté de la touche
- Valider en pressant la touche  lorsque **Enregistrer ?** est affiché
- Pour appeler : presser la touche programmée, la composition est automatique

## 12. Supprimer un numéro enregistré sur une touche

- Presser la touche de service 
- Sélectionner **Menu Service**
- Presser la touche du numéro enregistré à supprimer
- Sélectionner **Effacer ?** puis valider avec la touche 
- Le numéro enregistré est effacé

### 13. Journal des appels

- Presser la touche →
- Il est ensuite possible d'afficher soit les **Appels non Répondus ?**, soit tous les appels entrants : **Appels Arrivée ?**, soit tous les appels sortants **Appels Départ ?**
- Pour chacun des appels affichés, l'affichage de la date et heure de l'appel est réalisé en sélectionnant l'appel et en pressant la touche OK
- Il est aussi possible de rappeler le numéro affiché en sélectionnant **Sortie ?**

### 14. Désactiver/activer la sonnerie

- Presser la touche \* pendant plusieurs secondes. L'écran affiche ~~🔔~~ entre l'heure et la date.
- Pour réactiver la sonnerie, presser la touche \* pendant plusieurs secondes, le signe ~~🔔~~ disparaît de l'écran.